

### RGB W control system

DRV9053

#### BESCHREIBUNG

Ein professionelles Din-Schienengerät. Mehrkanal-LED-Steuereinheit, kann verwendet werden, um LED-Streifen weiß über BUS-DALI-Protokolle zu regeln. Die Soft-Dimming-Funktion sorgt für ein sanftes Ein- und Ausschalten. Es hat auch einen Stromausfall der Speicherfunktion. Eingangsauswahl: 4 N.O. Druckknöpfe, 0 ÷ 10 V, 1 ÷ 10 V oder Potentiometer. Der Analogeingang benötigt 1 Taste pro Kanal. Kann nicht als "Slave" verwendet werden. Arbeiten Sie mit einfarbigem Streifen, einstellbarem Weiß und RGBW.



#### PRODUKT-DETAILS

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung<br>control         | max 480 W<br>BUS DALI / Push N.O. / 0...10V - 1...10V Analogical / 1...10V<br>Potentiometer |
| Rated voltage               | 24V DC                                                                                      |
| Output voltage              | 24V DC                                                                                      |
| Output current              | max 4x 5 A / max 1x 20 A                                                                    |
| Isolationsklasse            | Classe III                                                                                  |
| IP Schutzgrad des Produktes | IP10                                                                                        |
| Groessen                    | 72 x 92 mm. h 62 mm.                                                                        |

### RGB W control system

DRV9053

#### WIRING DIAGRAM

